Belzona® 1141

(CONDUCTIVE METAL)

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

1. PARA ASSEGURAR UMA SOLDA MOLECULAR EFICAZ

APLICAR APENAS SOBRE SUPERFÍCIES LIMPAS, FIRMES, SECAS E PREPARADAS COM BOA RUGOSIDADE

a) Com uma escova limpe qualquer contaminação solta e desengordure com um pano embebido em **Belzona® 9111** (cleaner/degreaser) ou qualquer outro agente de limpeza eficaz que não deixe resíduo, por exemplo, metiletilcetona (MEK). Utilize uma chama para retirar o óleo de superfícies profundamente impregnadas.

b) Prepare as superfícies com boa rugosidade, utilizando limpeza através de jateamento, formação de ranhuras profundas ou esmerilhando-as. Esta preparação de superfície deve assegurar a remoção completa de toda a tinta e filmes de óxido, para permitir o contato elétrico com o substrato.

c) Finalmente volte a desengordurar. Utilize panos limpos para evitar alastrar a contaminação.

ONDE A BELZONA® 1141 NÃO DEVE ADERIR
Com uma escova, aplique uma camada fina de **Belzona® 9411** (Release Agent) e deixe secar durante 15-20 minutos, antes de prosseguir para a etapa 2.

2. COMBINANDO OS COMPONENTES REATIVOS

Transfira todo o conteúdo dos módulos da Base e do Solidificador para a **Superfície de Trabalho de Belzona**. Misture cuidadosamente, para conseguir um material uniforme e sem qualquer estriamento.

1. MISTURA A BAIXAS TEMPERATURAS
Para facilitar a mistura quando a temperatura do material for inferior a 5°C, aqueça os módulos de Base e Solidificador até os seus conteúdos atingirem uma temperatura de 20-25°C.

2. TEMPO DE MANUSEIO
A **Belzona® 1141** tem de ser utilizada nos intervalos de tempo indicados a seguir, a contar do início da mistura.

Temperatura	5°C	15°C	25°C
Utilize todo o material no intervalo de	60 min	40 min	25 min

3. MISTURA DE PEQUENAS QUANTIDADES
Para misturar pequenas quantidades de **Belzona® 1141** utilize:
3 partes de Base para 1 parte de Solidificador, em volume
4,3 partes de Base para 1 parte de Solidificador, em peso.

4. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE BELZONA®1141 MISTURADA
51 pol^3 (833 cm^3) /1,5 Kg.

3. APLICAÇÃO DE BELZONA® 1141

COMO OBTER OS MELHORES RESULTADOS
Não aplique quando:
(i) A temperatura estiver abaixo de 5°C ou a umidade relativa estiver acima de 90%
(ii) Chover, nevar, ou se houver nevoeiro ou neblina.
(iii) A superfície do metal tiver umidade ou houver a possibilidade desta se depositar por condensação subsequente.
(iv) Houver a possibilidade do ambiente de trabalho estar contaminado por óleo/gordura proveniente de equipamento adjacente ou por fumos de aquecedores a querosene ou fumos de tabaco.

COMO RECONSTRUIR
a) Com o aplicador de plástico ou a espátula fornecidos, aplique **Belzona®1141** diretamente sobre a superfície preparada. Pressione para baixo com firmeza para preencher todas as fendas, remover o ar preso e assegurar contacto máximo com a superfície.

b) Com o aplicador de plástico dê à **Belzona® 1141** o perfil correto, ou alternativamente deixe endurecer e em seguida usine.

COMO ADERIR
a) Aplique uma camada fina de **Belzona® 1141** em ambas as superfícies a serem coladas.

b) Comprima uma contra a outra, para espremer o excesso de **Belzona® 1141**, e elimine o excesso raspando-o.

COMO REPARAR
a) Espalhe **Belzona® 1141** sobre a **Belzona® 9341** (Reinforcement Tape).

b) Aplique a fita sobre a área a ser reparada, com o lado revestido adjacente ao substrato.

c) Aplique uma camada final de **Belzona® 1141** sobre a **Belzona® 9341** (Reinforcement Tape).

LIMPEZA
Após utilização, as ferramentas de mistura devem ser imediatamente limpas com **Belzona® 9111** ou qualquer outro solvente eficaz, por exemplo, metiletilcetona (MEK). As escovas, pistolas de injeção, equipamento de pulverização e quaisquer outras ferramentas de aplicação devem ser limpas utilizando um solvente adequado, tal como **Belzona® 9121**, MEK, acetona ou diluentes de celulose.

4. CONCLUSÃO DA REAÇÃO MOLECULAR

Deixe a **Belzona® 1141** curar, como se mostra a seguir, sujeitando-a às condições indicadas

Tempe-ratura	Movimentação ou utilização que não implique carga ou imersão	Usinagem ou carga leve	Carga elétrica, mecânica ou térmica completa	Imersão em produtos químicos
10°C	10 horas	1 dia	3 dias	12 dias
15°C	5 horas	12 horas	2 dias	7 dias
20°C	2½ horas	4 horas	1 dia	4 dias
25°C	2 horas	3 horas	16 horas	2½ dias
30°C	1 hora	2½ horas	12 horas	1½ dia

Estes intervalos de tempo referem-se a uma espessura de aproximadamente 0,25 polegadas (6 mm); eles serão reduzidos para seções mais espessas e aumentados para seções mais finas.

5. APLICAÇÃO DE UMA CAMADA ADICIONAL DE BELZONA® 1141

Quando for necessária uma camada adicional de **Belzona® 1141,** esta deve ser aplicada tão depressa quanto possível após a primeira camada. Assim que a **Belzona® 1141** ficar dimensionalmente estável, deve-se dar à superfície uma textura rugosa, ou por outro lado afetará a adesão entre camadas.

INSTRUÇÕES PARA USO, SAÚDE E SEGURANÇA

Por favor leia e tenha certeza de que compreendeu a importância das instruções de segurança do material

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright© 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

Printed in England Publication No. 104-10-12P